

SMART-DMM.



Beschreibung:

- Universalmessgerät:
- SMART FUNKTION
- Das Universalmessgerät wählt die anzuzeigende Messung automatisch aus
- UNIVERSALSPITZEN
- dank der abnehmbaren Kappe:
- Kurze Spitzen (KAT III) = Sicherheit für Ströme > 50 V
- Lange Spitzen (KAT II) = Zugänglichkeit für Ströme < 50 V
- 2-zeiliges Display
- Zeigt direkt Ampere an, wenn mit FACOM Stromzangen verwendet
- Min Max Modus: ideal zum Messen von Sensoren und Fühlern
- Stromzange:
- Für FACOM Universalmessgeräte Typ 711, 714, ...
- Ermöglicht kontaktfreie Strommessungen
- Kompatibel mit Universalmessgeräte, die mV messen können
- Universalmessgerät:
- Voltmeter: AC / DC von 0 bis 600 V
- Widerstandsmessung 10 MΩ und Durchgang
- Frequenzmesser: 0 bis 3 kHz
- TRMS, KAT III, ETL / CE Messung
- Geliefert mit 2 KAT II & KAT III Berührungspunkten
- Stromzange:
- AC und DC AC Strommessung
- AC / DC: 20 A 400 A
- AC / DC: 400 A 1500 A

- Durchmesser der Backen: 53 mm
- Maximaler Kabeldurchmesser 52 mm
- Kategorie IV 600 Volt
- L. x B. x H.: 70 x 47 x 155 mm.

	Höhe H [mm]	Gewicht [g]
711BPB	155.0	320.0